



**Base de enchufe schuko
16 A 250V~ con sistema
de embornamiento
1click® Simon 100**

Ref.: **10000432-039**

INFORMACIÓN BÁSICA

Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	No
Compatibilidad	Marcos Simon 100
Sentido de instalación	Horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo e instrucciones
Observaciones	Tomacorriente sin tornillos 1Click®
Serie	Simon 100
Versión	Individual
Intensidad	16 A
Alimentación	250 V~
Voltaje	250 V~
Formato	Euro Schuko
Monobloc	No
Tipo de embornamiento	Por corte (1 click®)
Tipo de accionamiento	Inserción
Grabado	Inserción

Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	artículos
Grado IP	IP20
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2
-----------	--

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	0 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 75° C

GALERIA



Aplicación base de enchufe schuko Simon 100 en dormitorio



Vista frontal Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100



Esta imagen representa la solución combinada de diferentes referencias



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899